900RXI-22

Univerzálny 433.92MHz zásuvný prijímač s dvoma monostabilnými kanálmi a automatickým príjmom rolovacích kódov (s použitím J2 mostíku možnosť zmeniť na príjem fix kódov) a kapacitou na uloženie viac ako 400 rádio ovládačov.

1. Programovanie

• Stlačte na 3 sekundy tlačidlo "S", svetelná dióda 1 začne blikaním indikovať, že kódy pamäte sú pripravené pre CH1, (stlačte znova tlačidlo "S" v prípade, že chcete vykonať programovanie na CH2).
• Stlačte vysielač a kód bude uložený. Obe diódy prijímača sa rozsvietia v rovnakom čase a naznačujú, že programovanie prebehlo v poriadku. Dióda 1 bude potom ešte blikať 5 sekúnd ak potrebujete programovať ďalšie vysielače. Po tomto čase sa automaticky ukončí programovanie.
• Ak sú kódy uložene v pamäti, dve svetelné diódy karty prijímača dva krát bliknú.

2.Vymazanie jedného diaľkového vysielača

• Stlačte tlačidlo S a držte ho na 5 sekúnd pokiaľ sa rozsvietia obe svetelné diódy
• Stlačte diaľkový vysielač a ten bude vymazaný keď obe svetelné diódy zhasnú.
• Pustite tlačidlo diaľkového vysielača
• Táto procedúra vymaže všetky tlačidlá na tomto diaľkovom vysielači.

3. Vymazanie všetkých diaľkových vysielačov

• Odpojte napájanie 230Vac.
• Stlačte a držte tlačidlo S.
• Pripojte napájanie 230Vac a stále držte tlačidlo S asi po dobu 5 sekúnd pokiaľ sa obe svetelné diódy rozsvietia a znova zhasnú.

